Procédure simplifiée de Virtual Dj

ATTENTION avant d'allumer le PC :

- Mettre sur un port USB la carte son. Le voyant de la carte son doit s'allumer.
- Sur la prise jack audio mettre le câble Audio de la table de mixage ou des enceintes amplifiées



Important: toutes les commandes fonctionnent avec clavier et souris



Configuration Virtual DJ

Ce PC ne contient pas de musique. Il peut se faire que le précédent emprunteur en ait laissé dans le dossier: Musique (à vérifier). Vous pouvez aussi utiliser le port USB (clé ou disque externe)

Ecran de présentation de Virtual DJ



Préparation des Play List



Remarque: Virtual DJ va chercher dans un dossier « musique ». Par défaut, celui du PC

- Une fois le dossier sélectionné, les morceaux de musique sont visibles dans la fenêtre 2.



Fonctionnement des Platines A ou B

L'AUTOMIX

Cette fonction permet de créer une Play-List permanente qui peut être exécutée en automatique via le bouton manuellement via les platines A ou B.





1-Constitution de la Play-List permanente

- Cliquer sur le bouton
- La fenêtre de création de la Play-List permanente s'ouvre
- Sélectionner et glisser dans la fenêtre AUTOMIX les titres choisis dans la liste initiale (fenêtre 2)

2-Exécution de la Play-List permanente

En automatique:

-choisir une ligne dans la Play-List permanente, la glisser vers la platine voulue et lancer la lecture

-Cliquer sur le bouton. IL doit être vert.

Remarque: les morceaux s'enchaîneront les uns à la suite des autres.

En manuel:

- choisir une ligne dans la Play-List permanente, la glisser vers la platine voulue et cliquer sur le bouton lecture

L'ECOUTE AU CASQUE

-Soit en pré-écoute:

Cliquer sur le bouton casque Cliquer (fenêtre 4). Il doit être vert

→le titre surligné en gris dans la fenêtre 2 ou fenêtre 3 est diffusé dans le casque seul

Remarque :

Le niveau d'écoute du casque se fait sur le cordon ou la carte son USB.

-Soit en écoute au casque d'une platine:

Lancer la lecture de la platine et cliquer sur le bouton casque de cette platine.

→cette opération permet d'écouter au casque un morceau sur une platine pendant qu'un autre morceau est diffusé sur l'autre. Remarques :

Vérifier que le bouton casque de la fenêtre 4 est inactif

Ne pas cliquer sur les boutons casque des platines A et B en même temps.

Le Fader a aucun effet sur la sortie casque.



REMARQUE :

L'utilisation d'un micro nécessite une table de mixage.

Cette notice d'utilisation est simplifiée, elle donne les fonctionnalités de base et ne demande qu'à être complétée par vos remarques et découvertes.